




Ficha técnica PROHELMET CAST L



COMUNICACIÓN

-  **Protocolo bluetooth 5.0** uso para conexión bluetooth, radio o teléfono
-  **Protocolo Mesh Intercom 2.0** uso para cuadrillas de trabajo y maniobras críticas.
-  **Micrófono Prohelmet táctico**, tipo laringófono

CARGA Y BATERÍA

- **Carga rápida:** 20 minutos de carga es igual a 3 horas de funcionamiento
- **Carga completa** en 2,5 horas.
- **Batería de polímero** de litio, fácilmente intercambiable.
- **Cargador** de 12 V / 220 V.
- **Cable de datos USB**, tipo C.

CERTIFICACIONES

CE, FCC, IC, CCC

OPCIÓN COLORES



El **Prohelmet CAST L**, es una revolución en seguridad y comunicación que asegura la protección y eficiencia en cada maniobra crítica con la tecnología más avanzada del mercado.

DESCRIPCIÓN

Presentamos el Prohelmet CAST, un equipo de última generación que combina funcionalidad y resistencia (IP66) para ofrecer protección integral y comunicación avanzada en maniobras críticas. Los equipos Prohelmet CAST garantizan una protección auditiva de 34 dB (SNR) sobre cintillo.

Para una comunicación nítida y eficiente, el Prohelmet CAST L utiliza un micrófono táctico tipo laringófono, lo que permite su uso incluso con máscaras de respiración, proporcionando una versatilidad inigualable. Este avanzado sistema de comunicación redefine los estándares de salud y seguridad ocupacional, asegurando que cada equipo esté siempre conectado y protegido.

CARACTERÍSTICAS



Control de ruido avanzado



Sistema de audio con amplio nivel de volumen ajustable



Peso extra Dispositivo 492 grs



Distancia 1,1 km espacios abiertos



Se puede palear con celular y radio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Fono con cintillo**, con atenuación de 34db SNR.
- **Algoritmo de cancelación** de ruido externo
- **Sistema de sonido** de alta definición
- **9 hrs de uso** en modo conferencia.
- **Dispositivo resistente** al agua y polvo IP66
- **Temperatura** de funcionamiento -20°C y 60°C
- **Almohadillas** que se ajustan al sistema y son reemplazables